



ENSTO

Złącze słupowe

Seria LCKxx

Złącza słupowe serii LCKxx to nowość na polskim rynku, przy czym są one z powodzeniem stosowane od wielu lat na innych rynkach europejskich.

Przeznaczone są do łączenia linii kablowych 4 i 5 żyłowych z przewodami zasilającymi oprawy oświetleniowe wewnątrz wnęk słupów i masztów oświetleniowych a także słupów sygnalizacyjnych. Każdy zestaw zawiera oprawkę bezpiecznikową **LFB16-06A-R*** (max. 16A, przekrój przyłączanego przewodu 4mm²) wyposażoną we wkładkę typu DII (BiWts, BiWtz) o wartości 6A, zależnie od typu trzy lub cztery zaciski fazowe KE10.1, zacisk neutralny KE10.3 oraz miedziany przewód LGY4mm² z zaprasowaną końcówką oczkową.

Co wyróżnia zestawy LCKxx?

- Ergonomiczny, bezpieczny i szybki montaż
- Możliwość dołączenia do zacisków dodatkowych przewodów np. oświetlenia dekoracyjnego
- Możliwość swobodnego układania żył we wnęce słupowej
- Zastosowanie najpopularniejszej na rynku wkładki bezpiecznikowej typu DII (BiWts, BiWtz)
- Łatwa i szybka wymiana wkładki bezpiecznikowej
- Widoczny wskaźnik zadziałania wkładki bezpiecznikowej



Informacje techniczne	LCK4-16-06A	LCK5-16-06A
Zestaw zawiera	LFB16-06A-R + 3x KE10.1 + 1x KE10.3 + przewód uziemiający	LFB16-06A-R + 4x KE10.1 + 1x KE10.3 + przewód uziemiający
Przekrój przewodu oprawki bezpiecznikowej	4mm ²	
Zakres przekrojów żyły AL	10 ... 35 mm ²	
Zakres przekrojów żyły Cu	1,5 ... 35 mm ²	
Przewód uziemiający	Długość 0,35 m, przekrój 16mm ² , końcówka kablowa pod M8	
Masa netto	0,375 kg	
Zgodność z normami	IEC 61238-1:2003, IEC 60269-1:2006	
Bezpiecznik	≤ 16 A	
Zaciski w zestawie	3x KE10.1, 1x KE10.3	4x KE10.1, 1x KE10.3
Klasyfikacja ETIM	EC000899	

*Oprawkę bezpiecznikową można kupić osobno



Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17a
83-010 Straszyn
Tel. 58 692 40 00
biuro@ensto.com
www.ensto.pl

NIP: 583-001-05-91 | REGON:190274030 | KRS:0000 119763 | BDO:000007628

Better life.
With electricity.